Datenblatt FTTH Inhouse-Kabel 2.2mm auf Mini-Bobine mit Enddose angeschlossen





►Inhouse-Kabel Mini Bobine mit Enddose + Haltebügel

Bei der FTTH IHK Mini Bobine ist das vorkonfektionierte FTTH-Kabel auf einer kleinen Bobine aus Karton zum einfachen Abwickeln und 2x LC/APC sind an der Dose angeschlossen. Die Dose ist mit einem Haltebügel ausgestattet.

Mehrwert

- FTTH-Inhouse-Installation, als Verbindung zwischen BEP mit 0T0
- Inkl. 0T0 AP Typ EDIZI0due mit 1x Mittelstück mit Laserschutz
- · Inkl. Haltebügel zur Montage im Verteiler oder Lochblech
- · Einseitig vorkonfektioniert und an Dose eingesteckt:
 - Faser 1 (rot): 1x LC/APC, PL 0.45m - Faser 2 (grün): 1x LC/APC, PL 0.45m
- Längen: 10 150m
- · Einfache Abisolierung dank Kompaktkevlar
- Fasertyp: 4xG.657A,0.6mm
- Halogenfreier, flammwidriger LSOH-Kabelmantel







Aufbau FTTH-Kabel 2.2mm

