

# SPLITTER PLC, 1x32 STECKBAR MIT MPO

x.1 = Input

Unten



Pigtail Input: Kassette 1, SC-12A

x.2 = MPO-Kabel Out

Mitte



Faser MPO	Belegung	MPO-Kabelcode	Swisscom Farbcode	Splitterport	Kassette
1	nicht belegt	Blau			Kassette 2, SC-12A
2	nicht belegt	Orange			
3		Grün	Rot	1	
4		Braun	Grün	2	
5		Grau	Gelb	3	
6		Weiss	Blau	4	
7		Rot	Weiss	5	
8		Schwarz	Violett	6	
9		Gelb	Orange	7	
10		Violett	Schwarz	8	
11	nicht belegt	Rosa			
12	nicht belegt	Türkis			
13	nicht belegt	Blau			
14	nicht belegt	Orange			
15		Grün	Grau	9	
16		Braun	Braun	10	
17		Grau	Rosa	11	Kassette 3, SC-12A
18		Weiss	Türkis	12	
19		Rot	Rot	13	
20		Schwarz	Grün	14	
21		Gelb	Gelb	15	
22		Violett	Blau	16	
23	nicht belegt	Rosa			
24	nicht belegt	Türkis			

x.3 = MPO-Kabel Out

Oben



1	nicht belegt	Blau			Kassette 4, SC-12A
2	nicht belegt	Orange			
3		Grün	Weiss	17	
4		Braun	Violett	18	
5		Grau	Orange	19	
6		Weiss	Schwarz	20	
7		Rot	Grau	21	
8		Schwarz	Braun	22	
9		Gelb	Rosa	23	
10		Violett	Türkis	24	
11	nicht belegt	Rosa			
12	nicht belegt	Türkis			
13	nicht belegt	Blau			
14	nicht belegt	Orange			
15		Grün	Rot	25	
16		Braun	Grün	26	
17		Grau	Gelb	27	Kassette 5, SC-12A
18		Weiss	Blau	28	
19		Rot	Weiss	29	
20		Schwarz	Violett	30	
21		Gelb	Orange	31	
22		Violett	Schwarz	32	
23	nicht belegt	Rosa			
24	nicht belegt	Türkis			

